

**AC & DC / DC – Wandler
1 Ausgang 60-80 Watt**

enertronix.de
Stromversorgungen

- Für mobilen Einsatz (Mil)
- AC: 90–264V Klasse I oder II
- DC: Eingang 8 –36Vdc
- Hoher Transientenschutz
- Eingangsverpolschutz
- LED-Kontollleuchte
- Schutzart IP 65
- Hoher Wirkungsgrad
- Kurzschlussfest
- Überlastsicher
- Über/Unterspannungsgeschützt
- EMV nach Mil 461 und VG



Eingang / Vdc	Typ	Ausgang / V	Strom / A	Leistung / W
12 V (8-18Vdc)	MI-80-12-12	12V	6 A	70W
12 V (8-18Vdc)	MI-80-12-15	15V	4,5 A	70W
12 V (8-18Vdc)	MI-80-12-24	24V	2,8 A	70W
24 V (16-34Vdc)	MI-80-24-12	12V	6,5 A	80W
24 V (16-34Vdc)	MI-80-24-15	15V	5 A	80W
24 V (16-34Vdc)	MI-80-24-24	24V	3,3 A	80W
Weitbereichstypen				
12/24 V (8-36Vdc)	MI-80-24W-12	12V	5 A	60W
12/24 V (8-36Vdc)	MI-80-24W-15	15V	4 A	60W
12/24 V (8-36Vdc)	MI-80-24W-24	24V	2,3 A	60W
110-230Vac	MA-80-12	12V	6 A	70W
110 -230Vac	MA-80-15	15V	5 A	80W
110 -230Vac	MA-80-24	24V	3 A	80W
110 -230Vac	MA-80-28	28V	2,8 A	80W

Für Schutzklasse II: Option hinter Typ.bez. anhängen z.B. MA-80-12/II



CODICO GmbH
Zwingenstrasse 6-8, A-2380 Perchtoldsdorf
Tel. Vienna +43/(0)1/86 305 - 5000
Fax Vienna +43/(0)1/86 305 - 98
e-mail: office@codico.com
www.codico.com